Schumacher ELECTRIC

リチウムフェライト搭載
ジャンプスターター PROBOOSTER12/24

最大出力10,000A 12Vも24Vも、これ1台。



わずか6kgのハイパワー!

12v/24v 対応

ピーク電流
10,000A
（12V時）
5,000A
（24V時）

オーバーライドモード搭載
過放電
バッテリー対応

トラック・バス
トレーラー

建設機械、
農業機械に

乗用車・商用車

リン酸鉄リチウム（LiFePO4）搭載

高い安全性と高寿命。過酷な現場環境でも安心して使用できます。

多重な安全機能

・逆極性保護
・ショートサーキット保護
・過放電・過充電保護
・オーバーロード保護
（過負荷）
・電圧異常保護
・スパーク防止

アフターメンテナンス

ヒューズ、バッテリー、各パーツ供給。修理対応可能。

バッテリー交換時のバックアップ電源としても

バッテリー交換時は、最大20A出力。

主な仕様

商品名 / 型式	PROBOOSTER12/24・LI-FE12-24
内蔵バッテリー	4セルリン酸鉄リチウムバッテリー （10 Ah　12.8V　128Wh）2パック
入力電圧	交流 100V 50/60Hz
出力電圧	12v , 24v
ピーク電流値	10000A/12V , 5000A/24V
ケーブル長	1.6m

内蔵バッテリー充電時間	8 時間（空の状態から）
対応バッテリー	鉛 12V
サイクル寿命（目安）	700 回～800 回
ピーク電流値	10000A/12V , 5000A/24V
保証期間	1 年間（内蔵バッテリーは半年間）
サイズ	380 × 280 ×130mm
重量	6kg

総輸入発売元
ワーズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-1-17 2F
TEL.03-5738-0510 E-mail info@was-inc.jp

動画
フルオートモード

動画
強制出力モード